Met dank aan Eddy Bellinckx Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

ARCHIEF DOCUMENTATIECENTRUM NVHR

Antenne

V2 = 6K8.

6.B.8. V3

V4 6337

V5 6V6

V4' 6337

V5' 6V6

V7 6H6

V6 6E5

P.U

Micro.

6A7 V8

6AK5 V10

V9. 6V6

V11. 6V6.

V12. 523

H.T.

Secteur

Marche AV

Retour AR

moteur

P1	250 KΩ 1/3 W	R11	50 Ka. 1/3 W.	R31	1 MΩ 1 W	R31	100 Ka. - 1/3 W	R46	5 Ka. - 1 W.	R56	1 Ma. - 1/3 W	C26	" 0,1 µF. papier.	C38	" 0,025 µF papier.	R.F.C.1	Self choke 2,5 M.						
R2	100 Ω. 1/3 W	R12	500 Ka. "	R32	100 Ka. - 1W	R32	100 Ka. - 1W	R47	1 Ma. - potentiomètre	C1	Condensateur 500 pF. mica.	C29	" 32 µF. 450 V. Elect.	C39	" 0,025 M.F. "	R.F.C.2	" " 2,5 M.						
R3	500 Ka "	R14/15	1 MΩ 1/3 W	R33	1 k.Ω. 1 W	R33	2 K.Ω. - 1/3 W	R48	1 Ma. - 1/3 W.	C2	" 0,1 µF. papier. 1500 V	C30	" 10000 pF papier	C40	" 250 pF "	V -							
R4,4a	2 Ma. "	R16	600 Ω. 1 W	R34	1 k.Ω. 1 W	R34	24 K.Ω. - 1/2 W	R49	1 Ma. - "	C3	" 50 m. mica.	C31	" 1000 pF. mica.	C41	" 500 pF "	V2 - Tube	6K8.						
R5	10 Ka. "	R17	500 Ka. 1/3 W	R35	5,1 Ka. - 1/3 W	R35	2 Ma. - 1/2 W	R50	500 Ω. - "	C4	" 500 m. papier.	C32	" 0,025 µF papier	C42	" 2000 pF "	V3 "	6B8						
R6	50 Ka. "	R18	500 K.Ω. 1/3 W	R36	200 Ω. 2 W	R36	500 Ka. - 1/2 W	R51	33 Ka. - "	C5,6	" 25+100 pF variable	C33	" 0,1 µF. "	C43	" 0,1 µF. papier	V4-4'	" 6337.						
R7	50 Ka. 1 W	R19	25 Ka. 2 W	R37	51 Ka. - 1/3 W	R37	500 Ka. - 1/2 W	R52	10 Ka. "	C7	" 30 pF. mica.	C34	" 32 µF. 450 V. Elect.	C44	" 1500 pF. mica.	V5-5'	9 10 11 " 6V6						
R8	500 Ka. 1/3 W.	R13/20	250 K.Ω. 1/2 W	R38	10 Ka. - "	R38	50 Ka. - 1 W.	R53	500 Ω. "	C8	" 0,05 µF papier antifad.	C35	0,1 MF	C45	" 0,1 µF papier	V6 "	6E5.						
R9	1 Ma. "	R 53	500 K.Ω. 1/3 W	R39	2 Ma. - 1/2 W	R39	2 Ma. - 1/3 W.	R54	50 Ka. - 1 W	C9	" 0,025 µF papier 1500 V.	C49	5000 m	C46	" 64 µF. 450 V Elect.	V7 "	6H6.						
R10	25 Ka. 2 W.	R21	1 Ma. - 1/3 W	R40	250 Ka. - 1/2 W	R40	500 Ka. - 1W	R55	20 Ka. - 1 W	C10	" 0,1 µF. "	C36	" 32 µF. 450 V Elect.	C47	" 50 µF. 40 V. "	V8 "	6Z7.						
R22/100	20 K.Ω. 1/3 W	R41	50 Ka. - 1 W	R41	50 Ka. - 1 W	C11	" 1000 pF. mica.	C37	" 32 µF. 450 V Electro.	C48	" 0,1 µF. papier												

Positions du Rvsh double.

E.	Enregistrement (Entrée : 1,2 M.)
M.	Micro. - (" 1,2 M.)
P.	Phono - (" 0,8 M.)
R.	Radio - (" 0,2 M.)
p.	PU (reproduction) - (Sortie : 1,2 M.)
AM.	Retour - (Entrée : 1,2 M.)
A.	Arrêt - (" 0,4 M.)