Kessy 604/4600

C-Skala	Pos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	Wert	9 Keramik	10 Keramik	7 Keramik	1n Keramik	12 Keramik	4,5 Keramik	560 Keramik	15 Keramik	1n Keramik	7 Keramik	68 Keramik	15 Keramik	25n Keramik	Drehko	Drehko	Drehko	Drehko	4/20 Trimmer	10/40 Trimmer	360 Styro	180 Styro	10/40 Trimmer	100 Keramik	43 Styro	100 Styro	100 Styro	100 Styro	0,1µ	4,7n	4,7n Keramik	68 Keramik	56 Keramik	22n	5,6n Keramik	1n Styro	1n Styro	50n Keramik	50n Keramik	50n Keramik	50n Keramik	50n Keramik	50n Keramik	2n Styro	560 Keramik	560 Keramik	10n	4,7n Keramik	13 Keramik	10 Keramik
C-Skala	Pos.	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	51	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75																							
	Wert	13 Keramik	10µ Elko	10µ Elko	10µ Elko	2µ Elko	2µ Elko	900µ Elko	250µ Elko	250µ Elko	25µ Elko	25µ Elko	10µ Elko	0,1µ Keramik	0,1µ Keramik	2,2n Keramik	6/25 Trimmer	3n	24	2/6 Trimmer	15n Styro	6/25 Trimmer	12 Styro																											
R-Skala	Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	23	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
	Wert	680	680	1k	680	220	2,2k	10k	1,8k	2,2k	2,2k	1k	820	560	1k	1k	330	330	68k	einst.	180	22k	1,8k	3,3k	5,6k	100k	einst	4,7k	15k	1k	1,8k	1,2k	270	82	82	68	10	einst	120	50	15k+log	1	8,2k	1k	820	25k-log				

AKKORD-Radio GmbH Schaltbild: Kessy Lux Typ: 604

Ausgabe vom: 5.10.1962 Änderungen vorbehalten!

1. Die im Schaltbild angeführten Gleichspannungswerte beziehen sich auf eine Batteriespannung von 8,1 V und sind Mittelwerte.
2. Die Ruheströme der Transistoren T1 . . T6 beziehen sich auf eine stabilisierte Spannung von 1,25 V ± 0,05 V gemessen an C 58; UK-Taste gedrückt.
3. Beim Auswechseln eines HF-Transistors T1 . . T4 brauchen die Ruheströme dieser Transistoren nicht neu eingestellt zu werden.
4. Beim Auswechseln eines HF-Transistors T4 oder T5 ist der Ruhestrom J E 5 von T5 mittels mA-Meter zu kontrollieren und gegebenenfalls durch Änderung von R19 (Werte: 390, 560, 820 Ω) auf 1 mA einzustellen.
5. Nach Auswechseln des Gleichrichters (E25 C5) oder des Transistors T7 muß die Spannung an den Punkten F/G kontrolliert oder neu eingestellt werden. Richtwert: 1,25 V ± 50 mV.
Einstellung geschieht durch R 26 (Werte: 2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 KΩ).
6. Punkt H auftrennen zur Ruhestrom-Messung. Einstellen auf 6 mA ± 2 mA mittels R37 (Werte: 10, 12, 15 Ω)

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio
ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR