NVHR

ECH 81

EAF 801

ECC 83

ELL 80

BV64C28

BV63C19

BV63C41

Vorkreis-u Osc.Spulen BV63C22

521/2z

2xAA113

Anschluss-Fassung f. USD/65

FM-Abgleichpunkte:
Summenspannung A-B
Nulldurchgang C-D

TB

PU

Ansicht auf Lötfahnen

ECC 85

FM-Tuner BV63C12

Oszillr.

Rkkpig.

MPX

Störstrahlungstrimmer

UKW-Spulensatz BVC35

EMM 803

SCA Filter 67kHz

AC122 (grün)

AA113

Stereo Indikator 7V/01A

B250 C100

BV64C26

BV63C37

LSH85

Output 2x3,5W

Input ~ 60W

Ein-Aus

130V

220V/0,5A 110V/0,7A mittelträge

Rechter (FM-Stereo) Kanal

Linker (RFK) Kanal

Ansicht auf Stifte

Phantom-Stecker

TB = Tonband
Ph = Phono
St = Stereo
S = Sprache
U,K,M = Bereiche

1/2W
1W
2W

UKW-Stereo-Decoder USD/65

(Bei fehlendem USD/65 diesen Phantom Stecker in Anschluß-Fassung für USD/65)

Spannungen gemessen mit UVA 33kΩ/V bei AM-, FM-, oder Phono-Stellung der Schalter (FM-Spannungen ohne Decoder gemessen).

Bei gedrückter Taste ist unteres Kontaktpaar geschlossen

Frequenz:	Abgleichfolge:
ZF 472 (od 460) kHz	1, 2, 3 und 4 max.; 5 min (MW-Taste gedrückt)
ZF 10,7 MHz	18 herausgedreht; 19, 20, 21, 22 und 23 max. ↓ 18 Nullabgleich (AM-min) (UKW Taste gedrückt)
K 5,9 ... 18,5 MHz	5,9 MHz: 6, 18,5 MHz: 7; 6,5 MHz: 8, 16,5 MHz 9
M 515 ... 1620 kHz	515 kHz: 10; 1620 kHz: 11; 600 kHz: 12, 1500 kHz: 13
L 140 ... 350 kHz	140 kHz: 14, 350 kHz: 15, 150 kHz: 16, 300 kHz: 17
U 87,5 ... 104 MHz	87,5 MHz: 24; 104 MHz: 25; 95 MHz: 26

Ansicht auf Stifte der Röhren = Ansicht auf Lötfahnen der Fassungen

ECC 85 ECH 81 EAF 801 ECC 83 ELL 80 EMM 803

Fassung für FM Stereo-Decoder

STEREO-SPEZIAL/650

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Made in Western Germany

64 C 30 Made

Compliments Eckhard Kull

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR