ECH 81 · EC(C) 85 · E(C)C 85 · EF 89 · EM 84 · EABC80 · EL 84 · B 250 C 75

LOEWE OPTA „Magnet" 4725 W

Schaltung 4725 Ausgabe: 1 gez. Be. gepr.

Spannungen mit Instrument 33 k Ohm / V gegen Masse in Stellung UW

C 1,2,3, 37, 4,5,34,36,40, 32,41,38,39,6,53,33,43,7,8,11,44,45,9,13,10,16,18,14,17,15, 19,46,50,49,21,47,52,20,42,51,55,57,22,54, 56,58,23,59,60, 61, 62, 63,65,67,68,64,66,71,93,69,70,73,72,74,76,77,78,75, 83,82,81,84,80,85,79,89,91,90,92,87, 88,94, 96, 95.

R 13, 12, 6, 2, 14, 15, 16, 3, 17, 18, 19, 5, 20,4, 21, 23, 22, 24, 25,26,27,28, 29, 32,33,37,35,31,30, 38,39, 40,44,45,46,41,47,42,43,52,49,48,50,53,54,57,55,51,81,59,56.

AUS · TA · LW · HI FI · KW · SP · MW · FA · UW

A TA H K S M F U

Kontakte in Stellung LW

Tastatur von unten gesehen

TA-Eing. mit Meßp.

UKW-Teil

Meßpunkt

Chassis von oben gesehen

Chassis von unten gesehen

Ber	Osz.	Vorkr	Frequ
UW	L 5 / C 15	L 4 / C 12	89 MHz / 97 MHz
KW	L 21	L 13 / C 34	7 MHz / 16,5 MHz
MW	L 25 / C 49	L 17(18) / C 36(38)	580 kHz / 1510 kHz
LW	L 27	L 20(19)	160 kHz

Ferrit Antenne

L 1	7/1,5 vers	L 18	51/20x0,05 S
L 2	gedruckt	L 19	157/0,15 LS
L 3	gedruckt	L 20	49,0/0,15 LS
L 4	4 +1/4 /1,0	L 21	11/0,5 L
L 5	gedruckt	L 22	8/0,12 LS
L 6	gedruckt	L 25	97/0,15 LS
L 7	36/0,15 LS	L 26	11/0,15 LS
L 8	31/0,15 LS	L 27	220/0,12 LS
L 11	97/20x0,05 S	L 28	47/0,4 L
L 12	35/0,12 L	L 29	42/0,15 LS
L 13	12/0,5 L	L 30	36/0,2 LS
L 16	350/0,1 LS	L 31	152/10x0,05 LS
L 17	145/20x0,05 LS	L 32	2/10x0,05 LS
		L 34	152/10x0,05 LS
L 35	48/0,15 LS	D 1	5 uH/100 Ω
L 36	6/0,15 LS	D 2	21/0,15 LS
L 37	12+12/0,2 L	D 3	2/0,5 verz
L 38	152/10x0,05 LS	D 4	15/0,3 LS
L 39	4/10x0,05 LS	D 5	32/0,4 L
L 40	152/10 005 LS	D 6-7	Ferrit-Perle

Netztrafo Tr 1

0-110 V 535/0,35 L
110-127 V 84/0,35 L
127-160 V 161/0,25 L
160-220 V 290/0,25 L
6,3 V 35/0,9 L
250 V 300/0,2 L

Ausgangstrafo Tr 2

2x1550/0,13 L
103/0,13 L
89/0,6 L
55/0,13 L

Keramik 500 V- 0,25 W
Kunstf. 500 V- 0,5 W
Papier 500 V- 1 W
Papier 500 V- 2 W
Durchfg.-Kond.

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR
Ned. Ver. v. Historie v/d Radio