


ZF-Abgleich der Gerätetypen:

- „Magier 600“, „Arena 601/610“ (bis Fabr.-Nr. 18 300),
- „Tribüne 602“ (bis Fabr.-Nr. 21 800),
- „Atrium 607“ (bis Fabr.-Nr. 28 654): Bild-ZF = 28,75 MHz




Meßfrequenz (MHz)	Abgleichorgan	Lage	Einstellung auf
28,3	Kreis L 7	Tuner (oben)	Maximum
24,6	Kreis L 9	Filter 2 (unten)	Maximum
27,8	Kreis L 11	Filter 3 (unten)	Maximum
23,9	Kreis L 13	Filter 4 (unten)	Maximum
25,0	Kreis L 15	Filter 5 (unten)	Maximum
21,75	Falle L 10	Filter (2 unten)	Minimum
30,25	Falle L 12	Filter (3 unten)	Minimum
23,25	Falle L 14	Filter 4 (unten)	Minimum

Lage der Abgleichorgane


ZF-Abgleich der Gerätetypen:

- „Arena 601/610“ (ab Fabr.-Nr. 18 301),
- „Tribüne 602“ (ab Fabr.-Nr. 21 801),
- „Atrium 607“ (ab Fabr.-Nr. 28 655): Bild-ZF = 25,75 MHz



ZF-Durchlaßkurven:

- „Magier 600“, „Arena 601/610“ (bis Fabr.-Nr. 18 300),
- „Tribüne 602“ (bis Fabr.-Nr. 21 800) und „Atrium 607“ (bis Fabr.-Nr. 28 654).



Meßfrequenz (MHz)	Abgleichorgan	Lage	Einstellung auf
26,1	Kreis L 7	Tuner (oben)	Maximum
22,3	Kreis L 9	Filter 2 (unten)	Maximum
25,3	Kreis L 11	Filter 3 (unten)	Maximum
21,1	Kreis L 13	Filter 4 (unten)	Maximum
22,8	Kreis L 15	Filter 5 (unten)	Maximum
27,25	Falle L 14	Filter 4 (unten)	Minimum
18,75	Falle L 10;	Filter 2 (unten)	Minimum
20,25	Falle L 12	Filter 3 (unten)	Minimum

- „Arena 601/610“ (ab Fabr.-Nr. 18 301), „Tribüne 602“ (ab Fabr.-Nr. 21 801), und „Atrium 607“ (ab Fabr.-Nr. 28 655).