ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden! Änderungen vorbehalten!

ECH81 ECC85 EF89 BA100 EM84 EF80 OA80 2xOA91 OA81 4xECL84 B250 C150

LOEWE OPTA „Hellas-Stereo" 6791

Schaltung: 6791 12.7.61 Ausgabe:1 gez: gepr:

Bereich	Dez.	Vorkr.	Frequ
UW 87–102 MHz	L5 / C15	L6 / C12	89 MHz / 97 MHz
KW 5,88–18,5 MHz	L21 / —	L13 / C35	7 MHz / 16,5 MHz
MW 513–1650 kHz	L25 / L53	L38 (17) / L39 (37)	580 kHz / 1510 kHz
LW 195–350 kHz	L27 / —	L39 (20) / —	160 kHz / —

L 1	7/15 vers.
L 2	gedruckt
L 3	"
L 4	4¼ / 18 F
L 5	gedruckt m. Kern
L 6	LDNB 403 A
L 7	36 / 0,15 LS
L 8	39 / 0,15 LS
L 9	
L 10	
L 11	97 / 20 x 0,05 S
L 12	35 / 0,12 L
L 13	12 / 0,5 L
L 14	
L 15	
L 16	350 / 0,3 LS
L 17	145 / 20 x 0,05 LS
L 18	60 / 20 x 0,05 S
L 19	108 / 0,15 LS
L 20	490 / 0,15 LS
L 21	11 / 0,5 L
L 22	11 / 0,12 LS
L 23	
L 24	
L 25	97 / 0,15 LS
L 26	11 / 0,15 LS
L 27	220 / 0,12 LS
L 28	
L 29	23 / 0,2 LS
L 30	15 / 0,2 LS
L 31	61 / 10 x 0,05 LS
L 32	1 / 10 x 0,05 LS
L 33	1 / 10 x 0,05 LS
L 34	54 / 10 x 0,05 LS
L 35	50 / 0,13 L
L 36	9 / 0,13 L
L 37	16 x 14 / 0,3 L
L 38	54 / 10 x 0,05 LS
L 39	95 / 10 x 0,05 LS
L 40	18–36 / 10 x 0,05 LS
L 41	23 / 0,2 LS
L 42	15 / 0,2 LS
L 43	61 / 10 x 0,05 LS
L 44	1 / 10 x 0,05 LS
L 45	1 / 10 x 0,05 LS
L 46	54 / 10 x 0,05 LS
D 1	5µ / 100 Ω
D 2	14 / 0,3 LS
D 3	2 / 0,5 vers.
D 4	15 / 0,3 LS
D 5	32 / 0,4 L
D 6	Ferrit-Perle
D 7	"
D 8	165 / 0,1 LS
D 9	Ferrit-Perle
D 10	2µH / 8 10x3

Netztrafo Tr 1
Bv: 6791 – 10.01

0 – 110 V	320 / 0,6 L
110–127 V	4,9 / 0,6 L
127–220 V	271 / 0,5 L
5,3 V	725 / 0,28 L
250 V	210 / 1,5 L

Ausgangstrafo Tr 2 u. Tr 3
Bv: 6791 – 12.01
Bv: 6791 – 13.01

	1800 / 0,14 L
	57 / 0,6 L
	1600 / 0,14 L
	1800 / 0,14 L
	57 / 0,6 L
	1600 / 0,14 L

NVHR With the compliments of Eckhard Kull