ECH81 EC(C) 85 E(C)C 85 EF 85 EM 34 EABC80 EL 84 B250C75N

LOEWE OPTA „Apollo-Plastik" Type 761W

Schalt 761 Ausgabe 1 5.9.55 Bo gez. Fri gepr: V

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR

Sämtliche Spannungen (und Ströme) sind auf UW mit Instrument 33,3 kΩ/V im 300V-Bereich gemessen

Achtung
Mit C19 wird das Minimum der Oszillator-Störstrahlung eingestellt, deshalb nicht verstellen!

Ber.	Osz.	Vork.	Frequ.
UW	Sp 5 / C 17	Sp 4 / C 11 / Sp 3	88 MHz / 97 MHz / 93 MHz
KW	Sp 16	Sp 11	7 MHz
MW	Sp 18 / C 37	Sp 13 / C 26	580 KHz / 1438 kHz
LW	Sp 20	Sp 15	170 kHz

Sp1 7/1,5 vers
Sp2 3/0,5 SL
Sp3 5½/0,8 vers
Sp4 4½/1,0 vers
Sp5 5½/1,0 vers
Sp6 1+1/0,5 SL
Sp7 34/0,15 LS
Sp8 31/0,15 LS
Sp9 87/20x0,05 S
Sp10 11/0,5 L
Sp11 35/0,12 L
Sp13 55/20x0,05 S
Sp15 17a/0,15 LS
Sp16 10/0,5 L
Sp17 10/0,12 LS
Sp18 97/0,15 LS
Sp19 8/0,15 LS
Sp20 220/0,12 LS
Sp21 42/0,12 LS
Sp22 28/0,15 LS
Sp23 1/0,15 LS
Sp24 27/0,15 LS
Sp25 40/0,12 LS
Sp26 210/20x0,05 S
Sp27 3½/0,15 LS
Sp28 210/20x0,05 S
Sp29 23/0,13
Sp30 5/0,13
Sp31 2x12/0,3
Sp32 180/20x0,05 S
Sp33 180/20x0,05 S
Sp34 2x4/0,5 LS

D1 45/100 Ω
D2 2/0,3 verz.
D3 Ferrit-Perle
D4 Ferrit-Perle
D5 43/0,15 LS
D6 Ferrit-Perle
D7 Ferrit-Perle

Netztrafo Tr 1
0-110V 600/0,35 L
110-127V 93/0,35 L
127-150V 125/0,25 L
150-220V 382/0,25 L
6,3V 39/0,9 L
250V 14,30/0,18 L

Ausgangstrafo Tr 2
2 x 1700/0,13 L
60/0,13 L
85/0,08 L
27/0,6 L
100/0,6 L

Keramik 500V- 0,25 W
Kunstf. 500V- 0,5 W
Papier 500V- 1W
Papier 500V~ 2W
Durchfg.-Kond. 500V-

Si 1 0,6A 250V
Gr 1
Tr 1
Tr 2
Lt 1
Lt 2
Lt 3
2. Lautsprecher
Ls 1 Ls 2 7V 0,3A

Kontakte in Stellung LW

von unten gesehen

ECC85 ECH81 EF85 EABC80 EL84 EM 34

Chassis von oben gesehen

Chassis von unten gesehen

Meßpunkt

Minimum 460

Schaltstellungen: D A T U2 K M U1 — 3D AUS TA LW KW MW UW

UW MW KW LW TA AUS 3D