Antenneneingang
240 Ohm

E88CC

EC92

EF80

EF85

EAA91

D = Antennenweiche für Kurz-Mittel-Langwelle
X = Nur bei Ausführung mit Skalasatz "Sk"

BA 100

Dr.

2 x 6,3 V 0,1 A

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Anschlußschema

Fassung von unten gesehen

Hzg EM 84

6,3 V 0,1 A

Automatische Scharfabstimmung

Ein — Aus
Anschluß 1

Ein — Aus
Anschluß 2

S1

NF - Masse
Ausgang

1 = Automatische Scharfabstimmung (Schalter)
2 = Heizung I 6,3 V 1,1 A (mit Skalasatz "Sk" = 1,3 A)
3 =
4 =
5 = Masse für Anodenspannung und Heizung I
6 = NF - Ausgangsspannung ca. 1,5 V an 200 K-Ohm
7 = Anodenspannung 200 V 35 mA
8 = Anodenspannungsabschaltung EF 85 + EM 84
9 = Masse für NF - Ausgang und Automatische Scharfabstimmung

A = positive Richtspannung Ratio Detektor
B = negative Richtspannung Ratio Detektor
C = Ratio Detektor U

Stecker von unten gesehen

Anschlußbeispiel Magisches Auge

EM 84

NOGOTON UKW - Einbausuper
Type: 12642/61 "Z - speziel"

ARCHIEF
DOCUMENTATIEDIENST
NVHR

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio