EC 92 · 136V 5,6mA · EC 92 · 136V 3,8mA · 1. Komb. ZF-Bandfilter · 2. Komb. ZF-Bandfilter · EABC 80

Strom- und Spannungswerte gemessen bei Taste M gedrückt. UK-Spannungen zusätzlich. Drehkondensator halb eingedreht

Spannungswerte gemessen mit Röhrenvoltmeter R_i = etwa 20 MΩ

Stromwerte gemessen mit Multizet

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

Met dank aan Bjarne Stridsberg

-0,7V 5,6mA · 237V 1,7mA · 85V 4,2mA · ECH 81 · 59V 4,5mA · 235V 8,7mA · EF 89 · 69V 2,9mA · EM 80 · 77V 0,7mA · EABC 80 · 248V 41,4mA · EL 84 · 243V 5,1mA · 7 Tr 1 · -6,9V 46,5mA · 282V 71,6mA · 243V 30,2mA · SSFB250C90 · 8 Tr 1

UK ← · UKW Antenne · nicht wirksam · für LM-K-Bereich · wirksam

K ← · M ← · L ← · P.u. ←

gezeichnete Tastenstellung: Taste UK gedrückt

aus → *Einschaltung mit Tasten gekuppelt*

① *mit jeder Taste gekuppelt*

Röhrensockelschaltungen

EC 92 · ECH 81 · EF 89 · EM 80 · EABC 80 · EL 84

P.u. · Diodenanschluß

Fassung von unten gesehen

Netz · 220V~250mA

Netzstromaufnahme gemessen mit Weicheiseninstrument

Belastbarkeit der Widerstände
- 0,25W
- 0,5 W
- 1,0 W
- 2,0 W

Betriebsspannung der Kondensatoren
- 12/15 V
- 70/80 V
- 125 V
- 250 V
- 350/385V
- 500 V

E Ende UE unteres Ende

~~ unterstrichene Kapazitätswerte: keramische Kondensatoren mit besonderen Temp.-Werten für Stabilisierung

— unterstrichene Kapazitätswerte: keramische oder ähnliche Kondensatoren mit Toleranz ≦ 2,5 %

Änderungen vorbehalten

STROMLAUF SIEMENS-SUPER C 50