



ALLOCCIO BACCHINI - Mod. 115 - Medie e corte. Reazione inversa tra bobina mobile e catodo rivelatrice. Filamenti in serie. Antenna automatica. Resa 2 watt.

Montaggio della funicella per il comando di sintonia del ricevitore RADIO ALLOCCIO BACCHINI mod. 115. Un terminale della funicella vien fatto passare attraverso il foro della puleggia e fissato con un nodo; si gira verso destra passando nella carrucola in alto a destra; si passa a sinistra, si scende nella carrucola in basso a sinistra, si avvolgono 4 spire sul perno di comando e si passa sulla puleggia a destra poi in quella sinistra, ritornando sulla destra esterna; si passa quindi sulla puleggia con un giro da destra a sinistra.

