MINI 609

Form. 50 8-62 Tg. 562 L 634

B&O

KONDENSATORER MÆRKET St_1: STYROFLEX 125V

" " " St_5: " " 500V
" " " Pe_1: POLYESTER 125V
" " " Pe_2 " " 400V
U. ANG: R4000 TOLERANCE +50% -20%

MODSTANDE

" " : SBT
MÆRKET HS: BEYSCHLAG eller PHILIPS 1/3W

800 C 205/680 C 275

OSCILLATORSPÆNDING MÅLT MIDT I OMRÅDET:

LB: ÷12V, MB: ÷9V, KB: ÷9V

AM: 50 mW FØLSOMHED VED 30 % MODULATION

1 MHz: Ⓑ = 20 µV (0,5W) 444 kHz: Ⓓ = 0,2 mV
444 kHz: Ⓒ = 3 µV " " : Ⓕ = 13 mV

FM: FØLSOMHED MÅLT UDEN MODULATION VED 5V OVER BEGRÆNSERELEKTROLYTTEN.

94 MHz: Ⓐ = 3 µV 10,7 MHz: Ⓓ = 15 mV
10,7 MHz: Ⓒ = 1 mV " " : Ⓕ = 100mV (1V OVER 2µF)

LF MÅLT MED GR INDTRYKKET

400 Hz: Ⓗ = 25 mV 400 Hz: Ⓘ = 20 mV. 400 Hz: Ⓚ = 0,4V

ALLE SPÆNDINGER MÅLT MED RØRVOLTMETER OG MB KNAP INDTRYKKET (1 MHz).
TK OMSKIFTER VIST MED ALLE KNAPPER UDE.

Brumspænding over elektrolytterne

a	b	c	d
9V	1,1V	80mV	20mV
255V 73mA	245V 32mA	225V 41mA	185V 7mA

x) I MODEL 2H MED 2 STK AD3700M I PARALLEL FORBINDES LEDNING FRA 4 OG 1 1 HT STIKDÅSE TIL 2,5Ω PÅ TRANSFORMATOR

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR