



UNDA RADIO - MODD. « TRI UNDA 533 » « 535 » « 536 »

TRI UNDA 535

CARATTERISTICHE : In tutto simili al 533, salvo l'aggiunta dell'occhio magico applicato sulla valvola V2, come da schema sotto riportato. Sopramobile. Peso, compreso l'imballo Kg. 9,9. Dimensioni: 490 x 440 x 300 mm.

ELENCO MATERIALE : In tutto simile al telaio Tri Unda 533, salvo le seguenti aggiunte :
 C29 - Condensatore 0,05 µF D.1411.13
 Y - Indicatore di sintonia Lesa Mod. D.

TENSIONI : come per telaio 533.
 Disposizioni valvole, condensatori e nuclei per tarature come per 533.

APPLICAZIONE FONOGENO A TRI UNDA 533 E 535 :

Per l'applicazione del fonogeno, procedere alle connessioni come da schema sotto riportato, dove :

È consigliabile l'uso di un fonogeno con braccio e testine in bachelite.

C30 - 10.000 pF D. 1411.10 C31 - 50.000 pF D. 1411.13
 C32 - 50.000 pF D. 1411.13 R14 - 20.000 Ω 1/4 Watt.

N. B. - L'interruttore Radio-Fono deve essere isolato dalle masse del telaio.

CONNESSIONI ALL'ALTOPARLANTE TRI UNDA 533, 535 E 536 :

I collegamenti dovranno essere eseguiti nel seguente modo :

Sezione bobina campo : Collegamento rosso-verde al collegamento nero bobina eccitazione. Collegamento bianco-verde al collegamento rosso bobina eccitazione.

Sezione bobine mobile : Collegamento bleu anti-hum al collegamento di sinistra bobina mobile. Collegamento rosso anti-hum al collegamento nero trasformatore d'uscita. Collegamento destro bobina mobile, al collegamento bleu-bianco trasformatore d'uscita.

TRI UNDA 536

Radiofonografo delle stesse caratteristiche del 535. Peso compreso l'imballo Kg. 40. Dimensioni: 88 x 66 x 44 cm.

