

TEKNISKE DATA:



Rørbestykning:

- PCG 84 Coscodeindgangsror i meget støjfri kobling.
- PCF 82 Blandingerør og Oscillatorerør.
- EP 80 1. MF.
- EP 80 2. MF.
- EP 80 3. MF. } Særligt arrangement til begrænsning
EP 80 4. MF. } af impulstøj (lændingstøj fra biler).
- OA 70 Videodetektor.
- OA 71 DC restorer.
- PL 83 Videoforstærker med særlig anordning til fjernmodtagelse.
Forstærkningen kan med en omskifter på apparatets bagside sættes 8 gange op med en tilsvarende reduktion i båndbredden, hvilket giver mindre sønes i billedet ved modtagelsen af meget svage signaler.
- MW 43-64 17" katodetrålerør med en anodespænding på 14 kV.
Røret tilføres slukkeimpulser fra både linie- og rammekip, og alle tilbageløb er således særdeles effektivt undertrykt.
- RF 80 Linesynkroniseringsseparatorer.
I denne modtager er navnlig særskilt separator for ramme- og linesynk.
- OA 72 } Asymmetrisk fædediscriminator for
OA 72 } linesynkroniseringen.
Denne discriminator giver i forbindelse med et effektivt anti-hunting filter og en resonanskredstabiliseret multivibrator en forbløffende sikkerhed mod forstyrrelser.
- ECL 80 Linie-multivibrator.
- PL 81 Linieudgangsror.
- PY 81 Boosterbode.
- EY 81 Højspændingsensretter.
- ECL 80 Pentodedelen er rammeseparatorer og triodedelen fungerer som blocking oscillator for rammeafvejningen.
Rammeholdet er meget rikkort og vil stå for endog meget kraftige støjimpulser.
- PL 82 Rammoudgangsror.
- PCF 80 Første lyd MF og LF rør.
- PCF 80 Begrænser og LF rør.
- OA 72 Dynamisk begrænser.
- OA 72 } Discriminator.
OA 72 }
- PL 82 Lydudgangsror.

Områder: Modtageren har vælger for 12 områder monteret med 4 TV kanaler og 2 FM kanaler og vil med sin fremragende distancefølsomhed til sin tid kunne modtage direkte lysk og svansk fjernsyn indenfor sådanne senders områder.

Følsomhed 5 μ V.

Ekstrahøjttalertilslutning med omskifter.

Grammofontilslutning for krystal pick-up eller med udvendig transformator for FONOFILM pick-up.

Netspænding: 230 V jævn- eller vekselstrøm.

Indbygget antenne i kabinettet. Den indmonterede runddipolantenne vil på visse steder i senderens nærhed kunne give en fortrøffelig gengivelse.

Udvendig antenntilslutning: 75 ohm asymmetrisk. Apparatet kan omstilles til 300 ohm symmetrisk.

Pris: Kr.

2075,—