# DIAGRAM FOR GRAND PRIX 609 RADIO

OSCILLATOR SPÆNDINGER MAALT MIDT I OMRAADET:
LB÷12V, MB ÷9V, KBII ÷7 V, KBI ÷9V.
AM FØLSOMHED 50m W. UDGANGSEFFEKT-MODULATION 30 %
Ⓖ(1MHz)= 20µV 0,5WMF 444 kHz Ⓑ= 3 µV Ⓒ= 0,2mV Ⓔ=13mV
FM: MAALT VED 5 V OVER 2 µF EL. KOND. U. MOD. Ⓐ 94 MHz = 3 µV
MF= 10,7 MHz Ⓑ ≈ 1mV Ⓒ ≈ 15mV Ⓔ ≈ 100mV (E: 1V OVER 2 µF)
LF: 400 Hz Ⓗ ≈ 20mV Ⓘ ≈ 25 mV Ⓙ ≈ 0,4V
OMSK. VIST I VENSTRE YDERSTILLING. TRYKKNAPOMSK. INGEN KNAP INDTR.
ALLE SPÆNDINGER MAALT MED RØRVOLTMETER MED „MB" INDTR. (1MHz).
LF FØLSOMHEDER MAALT MED „Gr" INDTRYKKET.

KONDENSATORER MÆRKET St.1: STYROFLEX 125V
" " St.5: " " 500V
" " Pe.1: POLYESTER 125V.
" " Pe.4: " " 400V
" UDEN ANGIVELSE: R 4000 TOLERANCE ± 50% ÷ 20%
MODSTANDE " " : SBT
" " MÆRKET HS: BEYSCHLAG OG PHILIPS 1/3 W

Tilføjelser til diagram: 180 Ω pos. nr. 35, skal være 220 Ω. Ekko stikdåse ben 3 er ført til 56 KΩ, skal være ben 4. Modstand 0,1 MΩ pos. nr. 102 er i den sidste serie ændret til 0,15 MΩ.

Ned. Ver. v. Historie v/d Radi
ARCHIEF