ECH81 EF93 EBC91 EL90 EZ91 EM34

E F G H
A B C D
Boitier antenne O.C
(Vue de dessous)

Q P N M L K J
Boitier oscillateur
(Vue de dessous)

Filtre MF

C27 250pF
C29 18 pF
C4 750 pF
R19 47 kΩ
C33 50 pF
C5 30 pF
C1 150 pF
C28 240pF
C7 500pF
C8 312pF
R1 47 kΩ
R22 100Ω
R3 1 MΩ
C2 50pF
C3 100pF
R2 27 kΩ 0,5W
C32 170pF
C34 170pF
C31 178pF
R5 27 kΩ 1W
C39 100 nF
C6 50 nF
C14 480 pF
C10 110pF
C9 438 pF
C11 75 pF
R30 100Ω
R20 47 kΩ
C15 380 pF grattable
CV ant.
CV osc.
2 cosses coupées
Cosse coupée
NOTA. Le commutateur est représenté en position BE

C36 20 pF
C37 170pF
C12 100pF
R7 0,33 MΩ
C13 100nF
R10 1,5 MΩ
R27 0,15 MΩ
R4 1 MΩ
R8 1 MΩ
R9 1,5 MΩ
C23 5 nF
R6 2,2 MΩ
C41 500pF
C24 5 nF
Variole
Inter P2
P1 2 MΩ
R21 1 MΩ
R29 1 MΩ
EM34
C35 50 nF
C40 250 pF
R23 0,33 MΩ
R24 0,56 MΩ
C26 50 pF
PU

C25 10 nF
P2 0,1 MΩ
R11 0,18 MΩ
C21 100 nF
R16 12 kΩ
R12 0,33 MΩ
C38 25nF
C16 10 nF 3000 V
C22 100 nF
R25 150Ω
R28 1500Ω 1W
C39 25nF
R17 2200Ω
R18 820 Ω
R26 270Ω
C17 32 µF 320/350
C18 32 µF 320/350V
R13 0,12 MΩ
R14 27Ω
R15 160Ω 1W
Chauffage filaments
-1,6
-12,5
Inter P1
Secteur
C19 10 nF 3000V
C20 10 nF 3000V
Pour le LP536 branchement du moteur.

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

ECH81 EF93 EBC91 EL90 EZ91 EM34

CONSTRUCTEUR **DUCRETET**

MODELES **L536 - LP536**

ANNEE **1955**