ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden! Änderungen vorbehalten

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

Met dank aan Bjarne Stridsberg

LOEWE OPTA Musikschrank Botschafter 2930T

Schaltung 2841 Ausgabe 1 28. 5. 57 gez.: Bo. gepr

ECH 81 · EC(C) 85 · E(C)C 85 · EF 89 · ECC 81 · EF 89 · EC(C) 83 · 2x EM 84 · E(C)C 83 · EL 95 · 2x EL 84 · B250 C150 N2

C 126 29,127,4,5,32 30,31,6,1,2 35,33 38,34,9,40,8,36 39,41,12,42,11,14,15,43 44,13,60,18,17,51,55,48,45,19,37,46,47,21,20,52,56,49,50,25,59,22,26,53,57,54,58,24,23,27,28,61,62,63,66,68,64,123,67,69,70,71,74,65,73,78,72,75,77,79,91,92,80,81,90 76 93 82,85,83,84,94,125 124,102 89,95,96,98,103,99,100,107,86,104,97,87,88,101,105,108,109,110,118,117,112,113,114,115,130,119,120,111,106,121,122, 129

R 9 1 10,2 3 11 4 13 12 6 14 7 15,8,5,16,20,17,19,18 21 22 23,28 30 24 26,25,29 27 86,36 35 31,32,37,38 33,34 39 40,54,41,42,43,55,66,51,61,44,45,56,46,57,58,62,52,53,49,59,63,66,60,47,68,48,76,69,77,79,64,70,80,71,72,81,82,83,84,74,73,65,85

Ber	Osz.	Vorkr.	Frequ.
UW	Sp 5	Sp 4 / C 11 / Sp 3	89 MHz / 97 MHz / 93 MHz
MW	Sp 20 / C 47	Sp 12/15 / C 31/39	580 kHz / 1510 kHz
KW	Sp 18 / —	Sp 11 / C 38	7 MHz / 16,5 MHz
LW	Sp 22 / —	Sp 13/17 / —	170 kHz / —

Sp 1	7/1,5 verz	Sp 21	8/0,15 LS
Sp 2	3/ 0,4 L	Sp 22	220/0,12 LS
Sp 3	7 ½/0,4 L	Sp 23	16/ 0,15 LS
Sp 4	4 ⅞/1,0 vers.	Sp 24	27/ 0,15 LS
Sp 5	2 ½/ 1,0 vers.	Sp 25	1/ 0,15 LS
Sp 6	1+1/ 0,5 SE	Sp 26	27/ 0,15 LS
Sp 7	34/ 0,15 LS	Sp 27	16/ 0,15 LS
Sp 8	31/ 0,15 LS	Sp 28	114/20 x 0,05 S
Sp 9	97/20 x 0,05 S	Sp 29	4 ⅓/0,15 LS
Sp 10	35/0,12 L	Sp 30	180/20 x 0,05 S
Sp 11	11/ 0,5 L	Sp 31	180/20 x 0,05 S
Sp 12	51/20 x 0,05 S	Sp 32	4 ⅓/0,15 LS
Sp 13	157/0,15 LS	Sp 33	114/20 x 0,05 S
Sp 14	10/ 0,15 LS	Sp 34	16/0,15 LS
Sp 15	118/20 x 0,05 S	Sp 35	16/0,15 LS
Sp 16	25/0,15 LS	Sp 36	156/20 x 0,05 S
Sp 17	515/0,15 LS	Sp 37	156/20 x 0,05 S
Sp 18	10/ 0,5	Sp 38	33/ 0,13 L
Sp 19	10/ 0,12 LS	Sp 39	5/ 0,13 L
Sp 20	97/0,15 S	Sp 40a	12/0,3 L
		Sp 40b	12/0,3 L
		Sp 41	140/20 x 0,05 S
		Sp 42	160/20 x 0,05 S
		Sp 44	2 x 6 ½/0,5 LS
		Sp 45	180/0,1 LS
		D1	5/100
		D2	5/200
		D3	2/0,5 verz
		D4	15/0,3 LS
		D5	32/0,4 L
		D6-D10	Ferrit-Perle

Netztrafo Tr 1

0 - 110 V	359/0,55 L
110 - 127 V	55/0,55 L
127 - 150 V	81/0,4 L
150 - 220 V	222/0,4 L
	820/0,25 L
	23/1,2 L

Ausgangstrafo Tr 2

	1400/0,14 L
	140/0,14 L
	70/0,8 L
	30/0,8 L
	30/0,8 L
	14,0/0,14 L
	14,00/0,14 L

Ausgangstrafo Tr 3

	800/0,13 L
	9/0,5 L
	12/0,5 L
	800/0,13 L

Spannungen mit Instrument 33 kOhm/V gegen Masse in Stellung UW

Chassis von oben gesehen

Chassis von unten gesehen

Meßpunkt ⑥

Kontakte in Stellung LW: FA AUS TB TA LW KW MW UW

30 BASS JAZZ SOLO SP ORCH U-KOR