ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden — Änderungen vorbehalten

„Luna" 3741 W, „Luna-Box" 3742 W, „Sonetta" 3803 T/W, „Sonetta" 3803 T/W

ECH 81 — EC(C) 85 — E(C)C 85 — EF 89 — EM 84 — EABC 80 — EL 84 — B 250 C75

LOEWE OPTA „Luna" 3741W 3742W 3743W 3803 T/W

Schalt 3741 — Ausgabe 1 — 2. 6. 58 — gez.: — gepr.: —

Tastatur von unten gesehen

Kontakte in Stellung LW

Spannungen mit Instrument 33 k Ohm/V gegen Masse in Stellung UW

Vervielfältigung und Verbreitung nur mit Genehmigung der Firma Loewe Opta AG. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Chassis von oben gesehen

Chassis von unten gesehen

Kathpunkt

Ber.	Osz.	Vorb.	Eing. Q.
UW	L 5	L 4	4064 kHz
	—	C 6	1754 kHz
		L 3	934 kHz
KW	L 10	L 13	7346 kHz
	—	—	—
MW	L 21	L 8	1605 kHz
	C 39	C 25	1000 kHz
LW	L 23	L N (17)	160 kHz
	—	—	—

L 1	7/15 wes.	L 19	11/0,5 L
L 2	3/0,4 L	L 20	8/0,12 LS
L 3	2½/0,4 L	L 21	93/0,05 LS
L 4	4½/1,0	L 22	4/0,05 LS
L 5	3½/1,0	L 23	220/0,12 LS
L 6	141/0,5 SL	L 24	42/0,05 LS
L 7	34/0,25 LS	L 25	39/0,2 LS
L 8	37/0,15 LS	L 26	152/10 x 0,05 LS
L 9	32/0,2 LS	L 27	1/10 x 0,05 LS
L 10	1/0,2 LS	L 29	152/10 x 0,05 LS
L 12	97/20 x 0,05 S	L 30	48/0,15 LS
L 13	35/0,12 L	L 31	4/0,15 LS
L 14	12/0,5 L	L 32	12+12/0,2 L
L 16	350/0,1 LS	L 33	152/20 x 0,05 LS
L 17	165/20 x 0,05 LS	L 34	3/10 x 0,05 LS
L 18	50/20 x 0,05 S	L 35	152/10 x 0,05 LS
L 17	152/0,15 LS	D 1	5/100
L 18	490/0,15 LS	D 2	5/200
D 3	2/0,5 verz.		
D 4	15/0,3 LS		
D 5	32/0,4 L		
D 6	9 Ferrit-Perle		

Netzteil Tr 1
0 - 150 V 55/0,35 L
P 0 - 177 V 64/0,35 L
127 - 160 V 85/0,25 L
160 - 220 V 290/0,25 L
6,3 V 3,4/0,3 L
250 V 100 CA/0,1
Ausgangsübertr. Tr 2
3 x 1,6/0,7/0,1 L
190/0,1/0,1 L
25/0,6 L
64/0,6 L
55/0,4/0,1 L

Met dank aan Bjarne Stridsberg
Ned. Ver. v. Historie v/d Radio
ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR