ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten!

Compliments Eckhard Kull
ARCHIV DOCUMENTATIEDIENST NVHR

DF 96 | DF 97 | DK 96 | DF 96 | DF 96 | DAF 96 | DL 96

Rö 1 | Rö 2 | Rö 3 | Rö 4 | Rö 5 | Rö 6 | Rö 7

Sämtliche Spannungen (und Ströme) sind bei UW mit Instrument 33,3kΩ/V im 300V-Bereich gemessen (Klammerwerte AM)

Schalt 3940 Ausgabe 1 7. 1. 1958 gez. Wo gepr. Sh

LOEWE OPTA „Lissy" Type 3940

a b c d e f g h i k l m n o p r s t

AUS | LADEN | LW | KW | MW | UW

Tastatur-Rückansicht (Tasten in Ruhestellung)

● Kontakt ⊠ Stützpunkt

ACHTUNG
Mit (Ek) wird das Minimum der Oszillator-Störstrahlung eingestellt, deshalb nicht verdrehen!

UKW-Teil

DF 96 | DK 96 | DL 96 | DAF 96 | DF 97

Filter 1 … Filter 8

Abgleichfolge

ZF	L	460 kHz	9–13	L 1 5/0,15 LS
	L	10,7 MHz	1–8	L 2 2/0,35 L
LW	L C	○ 200 kHz	14	L 3 5 ½ / 10 vers
	L C	▽ 200 kHz	15	L 4 2/0,35 L
MW	L C	○ 550 kHz	16	L 5 5/1,0 vers
	L C	○ 1500 kHz	17	L 6 2/0,5 isol
	L C	▽ 550 kHz	18	L 8 34/0,15 LS
	L C	▽ 1500 kHz	19	L 9 29/0,15 LS
KW	L C	○ 6 MHz	20	L 10 34/0,15 LS
	L C	▽ 6 MHz	21	L 11 50/0,15 LS
	L C	▽ 12 MHz	22	L 12 12/0,15 LS
UW	L C	○ 87,9 MHz	23	L 13 34/0,15 LS
	L C	○ 97,5 MHz	24	L 14 34/0,15 LS
	L	▽ 93 MHz	25	L 15 2×13/0,2 SL

L 16 39/0,15 LS
L 17 66/10×0,05 LS
L 18 112/10×0,05 LS
L 19 112/10×0,05 LS
L 20 112/10×0,05 LS
L 21 112/10×0,05 LS
L 22 60/0,15 LS
L 23 110/0,15 LS
L 24 120/0,15 LS
L 25 195/0,15 LS
L 26 17/0,3 LS
L 27 15/0,15 LS
L 28 60/0,15 LS
L 29 18/0,3 LS
L 30 16/40×0,05 LS
L 31 71/40×0,05 LS
L 32 200/0,15 LS

Dr 1 32/0,3 L
Dr 2 32/0,3 L
Dr 3 32/0,3 L
Dr 4 32/0,3 L
Dr 5 32/0,3 L
Dr 6 162/0,15 LS
Dr 7 162/0,15 LS
Dr 8 55/0,15 LS
Dr 9 172/0,09 LS
Dr 10 25/0,3 L
Dr 11 32/0,3 L
Dr 12 55/0,15 LS

Netztrafo NTr 23

0 – 110 V	155 Ω/0,1 L
– 127 V	165 Ω/0,1 L
– 160 V	208 Ω/0,1 L
– 220 V	286 Ω/0,1 L
– 240 V	312 Ω/0,1 L
120 V	156 Ω/0,1 L
14 V	180 Ω/0,3 L

Ausgangstrafo ATr 49

Primär: 5000 Ω/0,12 ●
Sekundär: 90 Ω/0,5 ●